

A10 衰减器



概述

A10 衰减器为标准 10 倍衰减器，主要用于对电流传感器，阻性分压器等测量传感器输出的信号进行衰减，以满足示波器直接采集信号之所用。

特点

- > 采用同轴输入输出结构，BNC 端子连接
- > 可直接连接至示波器信号输入通道
- > 高频信号可至 100 M

应用领域

- > 通讯
- > 电信
- > 医疗
- > 广播电视
- > 铁路
- > 信息技术
- > 军用
- > 航空
- > 新能源电力

技术参数

型号	A10	A10-C
50 Ω 衰减比	10 倍	10 倍
输入阻抗	50 Ω	75 Ω
输出阻抗	50 Ω	75 Ω
输入电压	500 V (脉冲信号)	
最大持续电压	<DC5 V	
工作频率	0~100 MHz	
脉冲耐压	> 3000 V	
电压测量精度	优于 1%	

通用参数

外形尺寸	82*25*25 mm
重量	约 100 g
无导电尘埃、无火灾及爆炸危险、无腐蚀金属和绝缘的气体	



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

