



## 人工电源网络

### LISN AR 100



- RTCA/DO 160G S20 & S22

#### 产品特点

- > 性能稳定、接线简单
- > 测试电流可达100 A
- > EMI端口采用标准的BNC型接口

#### 产品概述

LISN AR 100 人工电源网络满足 RTCA/DO 160 第 20 部分和第 22 部分对人工电源网络 (LISN) 的要求, 用于给 EUT 提供输入功率的电源阻抗, 保证试验结果的一致性。

使用时, 只需将受试设备 (EUT) 连接到 OUTPUT 输出端, 电源连接到 INPUT 输入端即可。50  $\Omega$  OUTPUT (同轴输出) 端口采用标准 BNC 型接口。

#### 应用行业



军用

## 技术参数

符合标准	RTCA/DO 160G S20 & S22
测试电压Vmax	DC 600 V, AC 530 V 400 Hz, 270 V 890Hz
测试电流Imax	100 A
瞬时最大电流	200 A
测试端子	BNC型
电感	5 $\mu$ H
耦合电容	0.1 $\mu$ F
阻抗频率范围	10 kHz-400 MHz
机箱尺寸	220 mm*220 mm*257mm(长*宽*深)
仪器重量	约8 kg
环境温度	15°C ~35°C
相对湿度	45% ~75%
大气压力	86 kPa ~ 106 kPa

## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700/68413800/68413900  
 客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn  
 公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

## 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦  
 B座205室  
 电话：010-82899948 010-82899984

## 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
 电话：028-65772800 028-85327800

## 深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴  
 科学园-E栋407  
 电话：0755-86626661 86344313 86626625

## 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
 电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。